

## CREEPER AQ PLUS Low Fog Generator



CREEPER AQ PLUS est un puissant générateur de brouillard à base d'eau, différent de la plupart des brumisateurs sur le marché, CREEPER AQ PLUS basé sur la technologie ultrasonique, le principal consommable est l'eau purifiée, pas besoin de glace carbonique, assurez-vous qu'il est non seulement respectueux de l'environnement, mais aussi plus rentable. En comparaison avec CREEPER AQ, PLUS avec une sortie de brouillard plus puissante et une plus grande couverture. C'est un générateur de faible brouillard idéal pour le théâtre et le marché professionnel.

### Accessoires

- \ Boîtier moulé, plus léger, durable et sans rouille
- \ Plus d'atomiseurs, sortie de brouillard plus épaisse
- \ Conception résistante aux intempéries
- \ Système avancé de remplissage d'eau automatique
- \ Capteur de bas niveau de liquide et de bas niveau d'eau
- \ Système d'alimentation en air multi-optimisé, assure une sortie de brouillard plus éloignée et plus uniforme
- \ Densité de brouillard, humidité et vitesse du ventilateur réglables, application polyvalente pour répondre à différentes exigences
- \ Technologie brevetée de prévention des fuites de brouillard, aucune fuite de brouillard, même remplir la machine lorsqu'elle fonctionne
- \ Réservoir de liquide 3L
- \ Panneau de commande LCD pratique
- \ Contrôle DMX, 2/3 canaux en option
- \ Télécommande sans fil
- \ Connecteur XLR Seetronic® IP65 à 3 et 5 broches

## Caractéristiques

### Dimensions

950 x 500 x 485 mm

### Poids net

52 kg

### Entrées

200-240VAC, 50/60 Hz

100 -120VAC, 50/60 Hz

### Puissance

2300W

### Temps de chauffe

4-5min

### Sortie de fumée

20000cuft/min

### Capacité du réservoir à fluide

3L

### Capacité du réservoir à eau

35L

### Interface

3 broches et 5 broches XLR

### Contrôle

DMX, 2/3 canaux

Télécommande

