

CREEPER AQ Low Fog Generator



CREEPER AQ est un générateur de brouillard à base d'eau, différent de la plupart des brumisateurs à faible brouillard sur le marché, CREEPER AQ basé sur la technologie ultrasonique, le principal consommable est de l'eau purifiée, pas besoin de glace carbonique, assure non seulement qu'il soit respectueux de l'environnement, mais aussi plus rentable.

Accessoires

- \ Enceinte moulée, plus légère, durable et sans rouille
- \ Plus d'atomiseurs, sortie de brouillard plus épaisse
- \ Conception résistante aux intempéries
- \ Système avancé de remplissage d'eau automatique
- \ Capteur de bas niveau de liquide et de bas niveau d'eau
- \ Système d'alimentation en air multi-optimisé, assure une sortie de brouillard plus éloignée et plus uniforme
- \ Densité de brouillard, humidité et vitesse du ventilateur réglables, application polyvalente pour répondre à différentes exigences
- \ Technologie brevetée de prévention des fuites de brouillard, aucune fuite de brouillard, même remplie lorsqu'elle fonctionne
- \ Réservoir de liquide 3L
- \ Panneau de commande LCD pratique
- \ Contrôle DMX, 2/3 canaux en option
- \ Télécommande sans fil
- \ Connecteur XLR Seetronic® IP65 à 3 et 5 broches

Caractéristiques

Dimensions

805 x 390 x 445 mm

Poids net

31 kg

Entrées

200-240VAC, 50/60 Hz

100 -120VAC, 50/60 Hz

Puissance

2000W

Temps de chauffe

4-5min

Sortie de fumée

15000cuft/min

Consommation de fluide en sortie maximale de fumée

35ml/min

Capacité du réservoir de fluide

3L

Capacité du réservoir d'eau

24L

Interface

3 broches et 5 broches XLR

Contrôle

DMX, 2/3 canaux

Télécommande